

REF. 9446 MONITOR VEO WIFI 4,3" DUOX



El monitor VEO WIFI DUOX está fabricado en plástico ABS de alto impacto. Incluye una pantalla panorámica a color de 4,3" (16:9). El diseño único y exclusivo del auricular incorpora un imán que facilita al usuario el posicionamiento del mismo asegurando un colgado correcto al finalizar la conversación. Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista.

VEO WIFI está equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a la aplicación BLUE de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés.

ACCESORIOS



Ref. 9447

CONECTOR

9447 CONECTOR VEO/VEO-XS DUOX
Para montaje del monitor sobre la superficie de la pared.



Ref. 9410

SOBREMESA

9410 SOPORTE DE SOBREMESA MONITOR VEO
Los soportes de sobremesa Fermax permiten contestar a una llamada de la placa de calle, desde el escritorio del despacho, sin necesidad de interrumpir su trabajo. Fabricado en acero inoxidable de la máxima calidad (AISI 316L). Requiere también del conector correspondiente ref. 9447. Incluye cable de 2 m y regleta de conexiones.



Ref. 3389

REPOSICIÓN

3389 MARCO UNIVERSAL LARGE 210 x 240
De formato extra plano, fabricado en plástico ABS de alto impacto, tiene un acabado tipo texturizado fino. En reposición, permite cubrir el hueco dejado por equipos anteriores. Dimensiones 210 x 240 x 10 mm.

Auricular con bucle inductivo

3443 AURICULAR VEO CON BUCLE INDUCTIVO

CARACTERÍSTICAS GENERALES	9446
Tecnología	DUOX (full digital 2 hilos no polarizados)
Sistema Audio/Video	Audio/Video Color
Montaje	En superficie (solicitar aparte conector ref. 9447)
Auricular con imán para facilitar el colgado	Sí
Versión con bucle inductivo disponible	Sí (Intercambiando auricular por ref. 3443)
Dimensiones de la pantalla	4,3" (Panorámica 16:9)
Resolución de la pantalla (H x V)	480 x 272
Color del producto	Blanco mate
Pulsadores totales	4
Tipo de pulsadores	Mecánicos (silicona)
Número de leds para señalizaciones luminosas	2 (rojo 3 estados: siempre activo, parpadeo lento/rápido; blanco: para el wifi)
PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL	
Desde el terminal	Desde menú OSD
Desde la placa o conserjería	Sí
Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda)	Sí
FUNCIONES	
Captura automática de fotos (PHOTOCALLER)	Sí (1 foto/llamada, hasta 150 fotos, 320 x 240 pixels). Esta función puede ser habilitada por el usuario. Deshabilitada por defecto.
Llamada a central de conserjería	Sí (desde pulsador de apertura de puerta)
Autoencendido	Sí (hasta 3 placas/cámaras)
Menú OSD en pantalla	Sí
Pulsador para función adicional F1	Sí (envío de negativo y/o comando)
Función adicional F2 desde pantalla	Sí (sólo comando, no negativo)
Timbre de puerta con melodía diferenciada de la placa	Sí
Conexión para disp. adic. (ext. de llamadas, act. de luces y timbres, etc.)	Sí (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3257)
Terminales adicionales con la misma dirección	Sí, máximo 2 terminales adicionales (podría necesitarse una fuente de alimentación adicional)
Doormatic (función apertura para profesionales)	-
Posibilidad de actualizar remotamente la versión de firmware del monitor	Sí
AJUSTES	
Fecha y hora	Sí (manual y automáticamente desde internet vía wifi)
Selección de melodías	Sí (5)
Regulación de volumen de llamada	Sí (10 niveles por menú OSD)
Función no molestar	Sí (por menu OSD) + Señalización por led rojo
Regulación de volumen de audio de conversación	Sí (10 niveles por menú OSD)
Regulación de brillo, contraste y color	Sí (por menú OSD)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm)	200 x 200 x 23 (44 incluyendo auricular)
Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada	30 s.
Tiempo de conversación	90 s.
Privacidad de la conversación	Sí
Tensión de alimentación	18 Vcc
Consumo máximo	5.6 W
Consumo en reposo (emparejado y conectado)	70 mA → 1.3 W
Temperatura de funcionamiento (°C); Humedad	[-5°C, +40°C]; [0%, 90%]
Adaptador de línea incluido en el monitor	Sí (A, C, posición por defecto OFF)
Bornes	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

DESVÍO DE LLAMADA (APP PARA MÓVILES & TABLETS)	
Desvío de llamada a smartphones y tablets	Sí (App Compatible con iOS>=11; Android>=6)
Conectividad	Wifi (2,4 Ghz) y 3G/4G
Emparejamiento del monitor con el router wifi de la vivienda.	Una vez la App instalada, el usuario debe registrarse. Emparejamiento escaneando QR en menu del monitor.
Máximo número de apartamentos que se pueden gestionar desde la App	Sin límite
Máximo número de smartphones/tablets en los que se puede usar la función de desvío de llamada procedente de la misma vivienda.	10 (incluyendo dispositivos de administrador e invitados)
Máximo número de usuarios que pueden ser invitados por el administrador.	5
Recepción de llamadas	Audio y Video desde placas/conserjerías. Con visualización de la llamada antes de activar el audio.
Tiempo de conversación	90 s.
Mute (desactivación del micrófono)	Sí
Desactivación del vídeo	Para reducir consumo de datos en 4G
Conmutación de placas/cámaras	Sí. Permite conmutar a otras placas/cámaras (si las hay) con la misma secuencia que en los monitores.
Auto-encendido	Sí. Comunicación con 3 placas de calle/cámaras sin ser llamados previamente.
Activación de función adicional (relé luz de escalera, segunda puerta, etc.)	Sí. Botón F1.
Apertura de puerta	Sí. Protegida por el código de desbloqueo del smartphone/tablet: PIN, huella dactilar, patrón o facial.
Llamada a conserjería	Sí
Registro de llamadas	Sí (respondidas en verde; perdidas en rojo)
Ajustes	Nombre y foto de la vivienda; No-molestar; Cambio de contraseña; Selección llamada y modo vibración.
Captura de fotos & vídeos	No desde la APP. Sólo automáticamente desde el monitor.
Idiomas disponibles	16 (Español, Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Finés, Checo, Polaco, Holandés, Noruego, Griego, Danés, Sueco, Hebreo, Ruso, Árabe)