

**REF. 9449 MONITOR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX**



O monitor VEO-XS WIFI DUOX mãos livres caracteriza-se pelo seu reduzido tamanho e espessura, extra-plano. Graças ao seu menu OSD e disposição dos botões, a sua interação com o utilizador resulta de forma sensata e intuitiva. Fabricado em plástico ABS de alto impacto. Acabamento texturizado para limpeza fácil, e proteção ultravioleta para torná-lo mais resistente à luz solar. Inclui ecrã panorâmico a cores de 4,3" (16:9). O seu desenho equilibrado de linhas puras é distinto, moderno e minimalista.

VEO-XS WIFI está equipado com conexão Wi-Fi que permite o desvio de chamadas a dispositivos móveis. Graças à aplicação BLUE da Fermax, disponível de forma gratuita na Play Store e App Store, as funções do videoporteiro podem ser geridas, directamente, desde um smartphone ou tablet, para te conectares a tua casa, onde quer que estejas.

**ACESSÓRIOS**



Ref. 9447



Ref. 9420



Ref. 3388



Ref. 3389

**CONECTOR**

9447 CONECTOR VEO/VEO-XS DUOX  
Para montagem do monitor sobre a superfície da parede.

**SUPORTE DE MESA**

9420 SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-XS  
Os suportes de mesa Fermax permitem atender uma chamada da placa de rua, desde a mesa do escritório, sem necessidade de interromper o seu trabalho. Fabricado em aço inoxidável da máxima qualidade (AISI 316L). Requer também o conector correspondente, ref. 9447. Inclui cabo de 2 m e régua de ligações.

**REPOSIÇÃO**

3388 TAMPA UNIVERSAL 120X240  
De formato extra plano, fabricado em plástico ABS de alto impacto.

3389 TAMPA UNIVERSAL LARGE 210X240  
De formato extra plano, fabricado em plástico ABS de alto impacto, tem acabamento tipo texturizado fino. Em renovações, permite esconder o buraco deixado por equipamentos anteriores. Dimensões 210 x 240 x 10 mm.

<b>CARACTERÍSTICAS GERAIS</b>	<b>9449</b>
Tecnologia	DUOX (full digital 2 fios não polarizados)
Sistema Audio/Video	Audio/Video Cores
Montagem	De superfície (solicitar o conector ref. 9447 separado)
Comunicação mãos livres	Sim
Comunicação opcional Premir-para-falar (Press-to-talk)	Sim
Versão com circuito indutivo	Sim (monitor ref. 9459)
Dimensões do ecrã	4,3" (Panorâmico 16:9)
Resolução do ecrã (H x V)	480 x 272
Cor do producto	Branco mate
Total de botões	5
Tipo de botões	Mecânicos (silicone)
Número de leds para sinalizações luminosas	4 (vermelho, azul, verde com vários estados e branco para Wifi)
<b>PROGRAMAÇÃO DA DIREÇÃO DO TERMINAL</b>	
Desde o terminal	Desde menu OSD
Desde a placa ou portaria	Sim
Desde a placa mediante o toque de porta (sem entrar na habitação)	Sim
<b>FUNÇÕES</b>	
Captura automática de fotos (PHOTOCALLER)	Sim (1 foto/chamada, até 150 fotos, 320 x 240 pixels). Desabilitada por defeito. A habilitar pelo utilizador.
Chamada a central de portaria	Sim (desde botão de abertura de porta)
Ligação automática	Sim (até 3 placas/câmaras)
Menu OSD no ecrã	Sim
Botão para função adicional F1	Sim (envio de negativo e/ou comando)
Função adicional F2 desde ecrã	Sim (só comando, não negativo)
Toque de porta com melodia diferenciada da placa	Sim
Conexão para disp. adic. (prol. de chamadas, act. de luzes e toques, etc.)	Sim (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3257)
Terminais adicionais com a mesma direção	Sim, máximo 2 terminais adicionais (pode necessitar de um conjunto de alimentação adicional)
Doormatic (função de abertura para profissionais)	Sim (configurável até 12 h). Led verde activado.
Possibilidade de actualizar remotamente a versão de firmware	Sim
<b>AJUSTES</b>	
Data e hora	Sim (manual e automaticamente desde internet via wifi)
Seleção de melodias	Sim (5)
Regulação de volume de chamada	Sim (10 níveis por menu OSD e roda deslizante)
Função não incomodar	Sim (por menu OSD) + Sinalização por led vermelho
Regulação do volume de audio de conversação	Sim (10 níveis por menu OSD e roda deslizante)
Regulação de brilho, contraste e cor	Sim (por menu OSD)
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
Dimensões do producto (Largura x Altura x Profundidade mm)	125 x 165 x 21
Tempo para responder ou abrir desde que se produz a chamada	30 s.
Tempo de conversação	90 s.
Privacidade da conversação	Sim
Tensão de alimentação	18 Vcc
Consumo máximo	6.9 W
Consumo em repouso (emparelhado e conectado)	1.3 W
Temperatura de funcionamento (°C); Humidade	[-5°C, +40°C]; [0%, 90%]
Adaptador de linha incluído no monitor	Sim (A, C, posição por defeito OFF)
Bornes	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

DESVIO DE CHAMADA (APP PARA SMARTPHONES & TABLETS)	
Desvio de chamada a smartphones e tablets	Sim (App Compatível com iOS>=11; Android>=6)
Conectividade	Wifi (2,4 Ghz) e 3G/4G
Emparelhamento do monitor com o router wifi da habitação.	Uma vez instalada a App, o utilizador deve registrar-se. Emparelhamento através QR-code no menu do monitor.
Número máximo de apartamentos que se podem gerir desde a App	Sem limite
Número máximo de smartphones tablets nos quais se pode usar a função de desvio de chamadas da mesma habitação	10 (incluindo dispositivos de administrador e convidados)
Número máximo de utilizadores que podem ser convidados pelo administrador	5
Receção de chamadas	Audio e Video desde placas/portarias. Com visualização da chamada antes de activar o audio.
Tempo de conversação	90 s.
Mute (desactivação do microfone)	Sim
Desactivação do vídeo	Para reduzir consumo de datos em 4G
Comutação de placas/câmaras	Sim. Permite comutar para outras placas/câmaras (se existirem) com a mesma sequência dos monitores.
Ligação automática	Sim. Comunicação com 3 placas de rua/câmaras sem existir chamada prévia.
Activação de função adicional (relé luz de escada, segunda porta, etc.)	Sim. Botão F1.
Abertura de porta	Sim. Protegida pelo código de desbloqueio do smartphone/tablet: PIN, impressão digital, padrão ou facial.
Chamada a portaria	Sim
Registo de chamadas	Sim (respondidas em verde; perdidas em vermelho)
Ajustes	Nome e foto da habitação; Não incomodar; Alteração de contrasenha; Seleção chamada e modo vibração.
Captura de fotos & vídeos	Não desde a APP. Só automaticamente desde o monitor.
Idiomas disponíveis	16 (Espanhol, Inglês, Francês, Alemão, Português, Finlandês, Checo, Polaco, Holandês, Norueguês, Grego, Dinamarquês, Sueco, Hebraico, Russo e Árabe)